

# Tazga TSC 892



## GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

### Teknik özellikleri:

**Kablosuz mesafesi:** 500m

**Tarama hızı:** 200 tarama/sn

**Kontrast:** >=30%

**Çözünürlük:** >=5mil

### Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

**USB:** USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

**Klavye kablosu ile:** Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

**RS232 Seri port ile:** Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



%%GZSC014301

### zil sesi alçaltma yükseltme



%%GZSC001900

### otomatik okuma kapalı



%%GZSC001901

### otomatik okuma açık

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutun Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları



%%GZSC0C

### 1 - alıcıyı resetle



%%GZSC0B

### 2 - okuyucuyu resetle



%%GZSC033000

### 3 - eşleşme iptal



%%GZSC033001

### 4 - hızlı eşleşme

**Kanal Ayarları**  
Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



%%GZSC039000

### alıcı kanal 0



%%GZSC039007

### alıcı kanal 7



%%GZSC039020

### alıcı kanal 20



%%GZSC034000

### okuyucu kanal 0



%%GZSC034007

### okuyucu kanal 7



%%GZSC034020

### okuyucu kanal 20



%%GZSC031002

### hafızaya alma modu



%%GZSC03A000

### ingilizce klavye



%%GZSC03A026

### Türkçe klavye Q



%%GZSC032200

### hafızaya alınanları pc'ye aktar



%%GZSC035060

### 10 dakika içinde uyku modu



%%GZSC035006

### 60 saniye içinde uyku modu



0302000

### Manual mod



0302020

### devamlı okuma modu



%%GZSC031000

### normal okuma modu



0006010

### CR1



0310010

### CR2



0006000

### CR3



%%GZSC0B142

### sessiz okuma on



%%GZSC014200

### sessiz okuma off