ZY-910 KURULUM VE AYARLAMA KLAVIZU

İlk Önce Termal Olan yazıcımızı Bağlantı Noktalarını Tanıyalım,

USB Bağlantısı, Com (RS232) Bağlantı, Ethernet Bağlantısı.

USB Bağlantısını Üzerinden bağlanmak İstediğimizde Yazıcımız Bilgisayar üzerinden USB portuna bağlayınız. Daha sonra Yazıcımızı ve Aksesuarlarımızı bağlantısı tamamladıktan sonra driver dosyasını indirip Kurmamız gerekmektedir.



bu ikona tıkladığımızda driver

Driver İsmi EMLabelDriver_20220503.exe kurulum sihirbazımız açılacak.

Select Windows OS	o Install.	Port Check
 Windows XP Windows 2003 Windows 7 Windows 11 	 Windows Vista Windows 8/8.1 Windows 10 	NO USB ~
Printer Interface :		
O USB 🔿 COM		
Label printer		Check Port
EML-400L (4inch)	O EML-300L (3inch)	
O EML-200L (2inch)		PrintSelftest
		Install Now

Sihirbazda görüldüğü üzeri işletim sistemi ve bağlantı türleri de vardır. Resimde görüldüğü gibi USB portu seçilidir. Port check kısmında USB cihazımız bağlı ise USB001-USB999

arasında port belirir.

Etiket türü içinde kullandığınız etiket türüne göre yazıcı tipi seçebilirsiniz.

Yazıcımız 4 inçlik yazıcıdır. Yukardaki resimde görüldüğü gibi 2-3-4 inçlerini isteğinize göre seçebilirsiniz. Yazıcı portunu seçtikten sonra Install Now (Şimdi Kur) butonuna basarak kurulum yapınız. Kurumum Tamamlandıktan sonra



Yukarıdaki uyarı gelmektedir.

İp Ethernet üzerinde kurulum ise ;

Select Windows OS Windows XP Windows 2003 Windows 8/8.1 Windows 7 Windows 10 Windows 11 Printer Interface : USB COM LAN BLE 192.168.1.201 Printer Interface : Check Port Check Port Check Port PrintSelftest Install Now	Install Label Printer Driver ou are using Windows 11 p ease select Windows 11 to	x64 OS. o install.	×
Printer Interface : OUSB OCOM OLAN OBLE 192.168.1.100 Label printer OEML-400L (4inch) OEML-300L (3inch) OEML-200L (2inch) PrintSelftest Install Now	Select Windows OS Vindows XP Vindows 2003 Vindows 7 Nindows 11	 Windows Vista Windows 8/8.1 Windows 10 	Port Check 192.168.1.201 ~
Label printer Check Port • EML-400L (4inch) • EML-300L (3inch) • EML-200L (2inch) PrintSelftest Install Now	Printer Interface :	O LAN ○ BLE	192.168.1.100
O EML-200L (2inch) PrintSelftest Install Now	abel printer	○ EML-200L (2ipch)	Check Port
Install Now	O EML-200L (2inch)		PrintSelftest
			Install Now

Yazıcılarımın standart ip Adresleri:192.168.1.100 dir. Yukarda direk ip üzerinden kuruluma hazırdır. Install Now dememiz yeterlidir.

Com (RS232) üzerinde kurulum ise ;

Install Label Printer Drive	r			\times
You are using Windows 11 Please select Windows 11 t Select Windows OS O Windows XP O Windows 2003 O Windows 7 O Windows 11	x64 OS. to install. Windows Vist Windows 8/8 Windows 10	ta 9.1	Port Check NO COM	~
Printer Interface :				
🔾 USB 🛛 СОМ	Olan C	BLE	19200	\sim
Label printer			Check Port	
O EML-400L (4inch)	O EML-300L (3i	nch)		
O EML-200L (2inch)			PrintSelftest	
			Install Now	
🗌 Set Default Printer			English	\sim

Com bağlantısında ise usb gibi com port numaraları mevcuttur.

Örnek: COM1,COM2,COM3, COM4...

Com dikkat etmeniz gereken konu ise data hızı belirtmemiz gerekmektedir.

Com Port Hızlıları; 9600,19200,38400,115200

Kullandığınız etikete göre yazıcı driver üzerinden ayarları mevcuttur.

Genel Paylaşım E EML-300L (3inch) Konum: Açıklama:	Bağlantı Noktalan Gelişmiş
EML-300L (3inch) Conum: Açıklama:	
Conum:	
Konum:	
Açıklama:	
Açıklama:	
Model: EML-300L (3inch)	
Özellikler	
Renkli: Evet K	ullanılabilir kağıt boyutu:
Çift yüzlü: Hayır	LABEL(72mm x 100mm)
Zımbala: Hayır	
Hız: Bilinmeyen	
En yüksek çözünürlük: 203 dpi	Ψ
Tercihle	Sınama Sayfası Yazdır
En yüksek çözünürlük: 203 dpi	

Yazıcı Kurulumu Yapıldıktan sonra Aygıt ve Yazıcılar Kısmından Kurulum yazıcının yazıcı özelliklerine giriniz. Tercihler bölümünde gidiniz.

Paper Settings			
Paper Name LAE	EL(100mm x 150mm)	\sim	
New	Edit	Delete	
Preview	Rotation	Effect	
ALE	• 0 • 90	Mirror	
	180270	Inverse	
PrinterSet			
FactoryRe	set	ResetSettings	
PrintSelfte	st	English \vee	

Yukarıda görülen resimde Etiketi Yön derecelerine göre ayarlamanızı sağlar, 0,90,180,270 Derecelere seçerek yazının yön kısmını belirleyebilirsiniz.

Factory Reset Butonu : Fabrikanın Standart ayarlarına geri dönmek için kullanılır.

Print Selftest Butonu : yazıcınız özellerini baskı halinde verir.

Reset Setting Butonu : Yazıcınız ayarlarını değişmiş ise standart ayarlarına geri getirir.

Paper Name Kısımda ise yazıcıya koyduğunuz etiket ölçülerine göre Yeni oluşturunuz yada seçim yapınız. Yeni etiket oluşturmak için ise New Tuşuna basıldıktan sonra

Commenter of the second	princing reaconin			
纸张管理				
Paper			预览	
Name:	new_		- 宽度	
Type:	Label(s)	~		
Label Size				
Width:	100	Height 100		
			極	
Exposed sub	strate width			
Left:	0	Right: 0		
			Æ	右
	ок	Cancel		• •

Etiket boyutlarını, sağ ve sol boşluklarını belirtmeniz gerek ekran gelmektedir. Doğru verileri girdikten sonra Yazdırma programında etiket boyutuna göre dizaynlar oluşacaktır.

뵭 EML-300L (3i	nch) Yazdırma Tercihleri		
Yerleşim Kağıt/K	Kalite Page Settings Print	Settings About	
Offset Horizon:	D 💌 mm	Vertical: 0 🔹 mm	I
Print Options			
Speed:	76.2 v mm/s	Type: Continuit	у ~
Density:	7 ~	Gap: 2.0	l▲ ▼ mm
Save Paper	Print Full Page $$	Media: Thermal	\sim
AfterPrint			
Peel Off	◯ Tear Off ◯ Batch	Cut every	Label(s)
Feed Offset: (0.0 CM		
		Tamam	İptal Uygu

Etiket Ayarlarımızın devamı olan kısım Print Settings kısmında ise

Yazdırma Hızı (Yazıcının baskı hızının ayarlaması için yardımcı olur.

Yoğunluk (Yazının koyuluk ve açıklık kısmını belirtir.

Gap: Aralıklı etiketlerde boşlukların kaç mm olduklarını belirtme yeridir.

Media: Yazıcının Termal Mı, Ribonlu Baskı olduğunu belirtir. Zy-910 modeli termal olduğu için Thermal Seçeneği gelmektedir.

Type: Bu kısımda aralıklı mı yoksa sürekli mi etiket kullanacağını sormaktadır.

Seçiminiz yanlış olursa yazıcı üzerindeki ilk baskıdan sonra ışık yanıp söner. Dikkat ediniz.

Ayarlaması bittikten program üzerinden gelen verileri Windows yazıcı tabanlı baskı sorunsuz alacaksınız.

Driver Dosyamınız içinde test Barkod yazdırma programı mevcuttur.





Program üzerinden etiket hazırlıklarınız yapabilirsiniz. Yazıcınız üzerinden baskı alabilirsiniz.



Sorularınız için Kurulum Anlamadığınız Konular için Teknik Servis departmanına ulaşmanız rica ederiz.

Bayi Kanalında Destek almanız rica olunur. Donanım Firmasıyız. Yazılım Konusunda bilgilerimiz mevcut olmadığı için desteğimiz3 kısıtlı kalabilir