

Barkod Okuyucu Kullanım Klavuzu



GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürüne ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nımetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Voltaj: DC: DC 3.6-4.2V
Kablosuz mesafesi: 200m
Depolama kapasitesi: 2000 makale veya 20k karakter
Işık kaynağı: 650nm $\pm$ 10%VLDgüç<20mW
Tarama genişliği: 0-550mm
Tarama hızı: 20

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki RS232 portuna bağlayın.

Kanal Ayarları

Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.




014301

zıl sesi alçaltma yükseltme

Cihazınız okumuyorsa cihaz ile alıcıyı eşleştirmeden önce alıcıyı çıkarıp tekrar takın, ardından barkodları sırasıyla okutunuz.


Cihaz çalışacaktır.

Fabrika ayarlarına döndür alıcı ile cihazı eşleştirmek için numaraları sırasıyla okutunuz.




0C

1 - alıcıyı resetle




0B

2 - okuyucuyu resetle




033000

3 - eşleşme iptal



033001

4 - eşleştir




032301

hafızaya alınanları sil




039000

alıcı kanal 0




039007

alıcı kanal 7




039020

alıcı kanal 20




034000

okuyucu kanal 0



034007

okuyucu kanal 7



034020

okuyucu kanal 20



hafizaya alma



03A000

ingilizce klavye



Türkçe klavye Q



60 saniye içinde uyku modu



10 dakika içinde uyku modu



hafızaya alınanları pc'ye aktar



tetik modu



büyük harfler



küçük harfler

ARTEBARKOD BİLİŞİM
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Talisu Mahallesi Aft. Ay Sokak Etiloğlu Apt.
No:15 k. kapı No : 4 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 365 10 12 - Faks : (0216) 365 10 13
Alerandry V.D. : 085 1069712

Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garantı süresi, müşteri tesliminden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Main beşin parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Main aygıt olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun II maddelerinde yer alan;
a) Sozilemeden dönme,
b) Satış bedelinin iadresi,
c) Ücretin oranmasını isteme,
ç) Satıcının aygıtı bir misli ile değiştirilmesini isteme,
d) Haklarında birli kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretini ornam hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, defektinden parça beşeli ya da başka herhangi bir ödünle hiçbir ücret talep etmesizin malini ornamını yapmak veya yaptırmada yabaklıdır. Tüketicinin ornam hakkını ücreti veya işçilikleri kargı da kullanabilir. Satıcı, ücreti ve işçiliği tüketimin bu hakların kullanılmasından müşterisini ornamıdır.

- 5) Tüketicinin, **ücretini alamamış halden** kullanılması halinde malat;
- Garantı süresi içinde tüketici arızalanırsa;
- Tamiri için gerekli olan sürenin aşılması;
Ticarimim mülkünü otomatikman, yetkili süresi statüsü, satış, ücret ve ihbaratı tarafından bir raporda belirlenmesi durumunda;
tüketici malat belirlenmiş, aynı oranda bedel indirimini veya imkân varsa malat ayırmı malatı değiştirilmesini şartından dolayı eylebilir. Satıcı, tüketimin talimatı reddedemez. Bu talimatı yerine getirmemesi durumunda, satış, ücret ve ihbaratı mütâaselen sonlandırılır.
- 6) Malat tımar süresi **20 g gününü**, bînet otomobil ve kamyonette için be **30 g gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malat arızası yetkili süresi statüsünün veya satışta bildirilen tarihinde, garanti süresi dışında ise malat yetkili süresi statüsünün talimatı tarafından ibaresiyle başlar. Malat arızası 10 g **günü** içinde düzeltilenmesi halinde, ücret ve ihbaratı, malat tımar zamanlamasına kalır. Benzer değişiklikler satış bîşisi bir malat tüketimin kullanılması talimatı etmek zorundadır. Malat garanti süresi içerisinde arızalanırsa durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine etkilemez.
- 7) Malat kullanımı kılavuzunda ve alan hususlarına ayrıntı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicî, garantiden doğan haklarını kullanırken, ilgili olarak çıkarılacak dışarıya çıkartmalar, verileşim yerinin bulunduğu veya tüketici ileşimin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hâlem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bir **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Yürütme Genel Müdürlüğüne başvurabilir.