

TIVOX

VSW-121 Barkod Okuyucu Kullanım Klavuzu



GİRİŞ

Barkod okuyucular genellikle alışveriş merkezlerinde, süper marketlerde ve marketlerde bulunan barkoddan fiyat ve ürünle ilgili diğer bilgileri çeken araçlardır. Gelişen teknoloji nimetleri arasında yer alan barkod okuyucular sayesinde alışveriş süreleri ile stok takip gibi işlemler artık en aza indirgenmiştir. Kısa sürede onlarca, yüzlerce ürünü satın alabilir, ödemesini yapabilir ve düzenli, hızlı bir şekilde stok yönetimi yapılabilir.

Teknik özellikleri:

Kablosuz mesafesi: 1000m

Depolama kapasitesi: 2000 makale veya 20k karakter

Işık kaynağı: 650nm ±10%VLD güç<20mW

Tarama hızı: 200 tarama/sn

Kurulum - Okuyucu Nasıl Bağlanır

USB: USB kablosunun bir ucunu okuyucuya diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki USB girişine bağlayın.

Klavye kablosu ile: Okuyucuyu prize bir ucunu klavyeye diğer ucunu da bilgisayar üzerindeki klavye girişine bağlayın.

RS232 Seri port ile: Okuyucunun bir ucunu prize diğer ucunu da bilgisayarın üzerindeki RS232 portuna bağlayın.



014301

zil sesi alçaltma yükseltme



001900

otomatik okuma kapalı



001901

otomatik okuma açık

Kanal Ayarları
Diğer cihazlar kapalıyken elinizdeki cihaz ile okuyucu kanal 0, Ardından alıcı kanal 0 okutup, cihazın kanalını 0 olarak ayırıyoruz. diğer 2 ya da 1 cihaza da aynı işlemi uygulayınız. Aynı ortamda 19 adete kadar cihaz İLE 19 ADET ALICI kullanabilir.



alıcı kanal 0



okuyucu kanal 0



alıcı kanal 7



okuyucu kanal 7



alıcı kanal 20



okuyucu kanal 20



hafızaya alma modu



ingilizce klavye



Türkçe klavye Q



hafızaya alınanları pc'ye aktar



%%GZSC035060

10 dakika içinde uyku modu



%%GZSC035006

60 saniye içinde uyku modu



0302020

devamlı okuma modu



rastgele modu

Fabrika ayarlarına dönüp alıcı ile cihazı eşleştirmek için alıcının arkasındaki tuşu kapatıp açınız, sonra numaraları sırasıyla okutunuz.



1 - alıcıyı resetle



2 - okuyucuyu resetle



3 - eşleşme iptal



4 - hızlı eşleşme